

KONFIGURATION MIT NEUER CONFIGURATION SOFTWARE

RFID-KARTEN ZUR USER LIST HINZUFÜGEN
& RFID- ZUGANGSKONTROLLE AKTIVIEREN

1	Sprachauswahl [D]eutsch/ [E]nglisch
2	Reiter [Einzelkonfiguration] auswählen
3	Ladestation einschalten
4	15 Sekunden warten
5	Schaltfläche [Scan] betätigen
6	Schaltfläche [Hinterlegte User List anzeigen] betätigen
7	UID Nummern werden angezeigt von RFID-Karten, die bereits in der User List hinterlegt sind
8	RFID-Karte vor das RFID-Modul in der Ladestation halten
9	Schaltfläche [Neue RFID-Karte scannen] betätigen
10	UID Nummer der vorgehaltenen RFID-Karte wird angezeigt
11	Schaltfläche [Zu User List hinzufügen] betätigen
12	Die eingelesene UID Nummer wird zur User List hinzugefügt
13	Schaltfläche [Als neue User List abspeichern] betätigen
14	Kästchen „Zugangskontrolle über RFID“ auswählen