

# CONFIGURATION CABLE CONFACB

## Kit de configuração para estações de carregamento ABL

O Configuration Cable CONFACB é usado para ligar as estações de carregamento ABL a uma ligação USB livre de um computador. Posteriormente, o computador pode ser usado com a ajuda de várias aplicações de software fornecidas pela ABL para preparar as estações de carregamento Controller e Extender para uso numa instalação de grupo ou em modo autónomo. O CONFACB inclui todos os cabos e adaptadores necessários para estabelecer ligação a todas as interfaces de barramento nas estações de carregamento atuais e mais antigas da ABL.



## Generalidades

Produto	Kit de configuração para estações de carregamento ABL
Número do produto	CONFACB
Número EAN	4011721183374
Código da mercadoria	85423190
Unidade de embalagem (UE)	1 unidade
Dimensões da embalagem (A x L x P)	85 x 120 x 120 mm
Peso	186 g
Âmbito de fornecimento	Cabo de extensão USB, adaptador USB/RJ45, cabo de interligação RJ45/condutores simples, cabo de interligação RJ45/RJ45, cabo de interligação RJ45/RJ12, cartão de instruções de download

## Interfaces suportadas

Interface para estações de carregamento ABL com conector F	Ficha USB tipo A/6 condutores simples (incl. ponteiras de cabo)
Interface para estações de carregamento ABL com tomada RJ45	Ficha USB tipo A/ficha RJ45
Interface para estações de carregamento ABL com tomada RJ12	Ficha USB tipo A/ficha RJ12

## Informações sobre o produto

Comprimento do cabo de interligação	1,50 m
Estrutura do cabo de interligação	Cabo S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair)
Categoria do cabo de interligação	CAT 6
Atribuição de pinos para cabo de interligação RJ45/RJ45	cablagem 1:1/direta

## Dados técnicos/condições de funcionamento

Tensão nominal	5 V <sub>DC</sub>
Temperatura ambiente (armazenamento)	-30 a 85 °C
Temperatura ambiente (operação)	-30 a 60 °C
Humidade relativa	5 a 95%, sem condensação
Classe de proteção	IP20

## Normas/diretivas

Diretiva "Substâncias perigosas" (RoHS)	2011/65/UE
Diretiva "Compatibilidade eletromagnética" (CEM)	2014/30/UE

Sujeito a alterações: todas as funcionalidades, especificações e outras informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.